

LX Series

10-300 кВА
3-3фаза



Особенности:

- Гальваническая развязка на выходе инвертора
- Широкий диапазон входного напряжения
- Высокая перегрузочная способность



Параметры:

Модель	LX3 310 К	LX3 315 К	LX3 320 К	LX3 330 К	LX3 340 К	LX3 360 К	LX3 380 К	LX3 310 0К	LX3 312 0К	LX3 316 0К	LX3 320 0К	LX3 330 0К
Мощность, кВА/кВт	10/8	15/12	20/16	30/24	40/32	60/48	80/64	100/80	120/96	160/128	200/160	300/240
Вход												
Номинальное напряжение	380В											
Диапазон напряжения	±25%											
Диапазон частоты	50/60Гц±5%											
Выход												
Номинальное напряжение	380В											
Коэффициент мощности	0,8											
Искажение напряжения	≤2% (0-100% линейная нагрузка) ≤5% (0-100% нелинейная нагрузка)											
Форма волны	Чистая синусоида											
Время переключения	Из основного режима на батареи: 0мс Из основного режима на байпас: <2мс											
Перегрузка	Основной режим: при 100-110% нагрузке 300 минут при 110-125% нагрузке 10 минут при 125-150% нагрузке 1 минута											
Частота	50/60±0,05Гц											
Крест-фактор	3:1											
Батареи												
Ко-во батарей в линейке	32-40 (по выбору)											
Интерфейс												
Слот для опций	SNMP/AS400 Relay Card/RS485											
Условия эксплуатации												
Температура	0-40°C											
Влажность	20-95% (без конденсата)											
Высота н.у.м. без изменения характеристик	<1000м											
Уровень шума (до 1 метра)	≤65дБ											
Габариты и вес												
Габариты ГхШхВ, мм	555x825x1200				800x740x1400		1070x745x1400		1420x860x1600			
Вес без батарей, кг	210	220	230	282	351	497	556	900	1020	1220	1550	1650